



Benzínová Elektrocentrála

FH8000CRA



Charakteristika

- Digitální stabilizace napětí $\pm 1,5 \%$
- Nízká hladina šumu THD $< 6 \%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Doba provozu při 75% zatížení – 18,5h
- Provoz možný i v manuálním režimu bez ATS panelu
- Odhlučněná kapota Lwa 91dB(A)

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	7,7kVA / 7,0kVA
Jmenovitý proud 3f ~	10,1A
Výkon 1f ~ max / jmen	3,9kW / 3,5kW
Jmenovitý proud 1f ~	15,2A
Motor	Honda
Tým motoru	GX 390
Objem motoru	389cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	1
Takt	4
Množství oleje	1,1L
Startování	Elektrické (klíč)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	50L
Spotřeba (při 75% zatížení)	2,7L / hod
Hlučnost Lwa	91 dB(A)
Hmotnost	210kg
Délka	1100mm
Šířka	600mm
Výška	830mm

Standartní vybavení

- Zásuvka 400V 16A
- 2x zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Digitální AVR
- Baterie
- Příprava pro ATS panel
- Počítadlo motohodin

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednáací číslo: 16582**
- ATS panel **objednáací číslo: 30312**
- Uzamykatelná skříňka kontrolního panelu **objednáací číslo: 28750**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU